DŪMŲ DETEKTORIUS

EURA SD-10B8 · 9 V BATERIJA · MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PRIETAISO APRAŠYMAS

Prietaisas skirtas uždarose patalpose stebėti, ar nėra dūmų, ir perspėti kilus gaisro pavojui. Jame naudojamas kokybiškas foto-optinis jutiklis. Detektorius montuojamas ant saugomų patalpų lubų. Aptikęs pavojų (dūmus), jis nedelsdamas įjungia:

- garsinį signalą – maždaug 85 dB garsiakalbio garsą;
- šviesinį signalą – šviesos diodą korpuso priekyje.

Detektorius turi tikrinimo mygtuką veikimui patikrinti – jis yra korpuso viduryje, kartu su šviesos diodu. Detektorius taip pat turi baterijos įkrovos stebėjimo grandinę: senkanti baterija signalizuojama trumpu pavieniu garsu maždaug kas 30–40 sekundžių.

- Garsinis ir šviesinis signalas.
- Specialus tikrinimo mygtukas.
- Baterijos išsekimo signalas.

MONTAVIMAS

Dūmų detektorių SD-10B8 montuokite patalpoje, kurioje gaisro pavojus labiausiai tikėtinas. Rinkdamiesi vietą įsitikinkite, kad pavojaus signalas bus gerai girdimas ir kitose pastato patalpose. Optimaliausia detektorių montuoti ant lubų.

1. Atskirkite tvirtinimo pagrindą (1 pav., 1) nuo prietaiso korpuso (1 pav., 2), sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę.
2. Įdėkite į prietaisą 9 V maitinimo bateriją 6LR61 (2 pav., 1).
3. Patikrinkite prietaisą, spausdami mygtuką korpuse (3 pav., 1), kol pasigirs garsas iš garsiakalbio. Garsas reiškia, kad prietaisas veikia tinkamai.
4. Sumontuokite prietaisą ant lubų. Pirmiausia pridėtais kaiščiais ir varžtais prisukite prie lubų tvirtinimo pagrindą, naudodami dvi jo skyles. Tada uždėkite korpusą: įstatykite du būdingus pagrindo kraštuose esančius užkabinimus (4 pav., 1) į dvi pailgas korpuso angas (4 pav., 2) ir pasukite korpusą pagal laikrodžio rodyklę.

PASTABOS

- Prietaise negalima keisti jokių komponentų, išskyrus bateriją. Kilus problemų, kreipkitės į pardavėją.
- Nemontuokite prietaiso labai drėgnose ar dulkėtose vietose.
- Prietaisą montuokite jau įrengtose ir nudažytose patalpose.
- Prietaisas turi būti ne arčiau kaip 1,5 m nuo kondicionieriaus oro srauto.
- Rekomenduojama periodiškai, bent kartą per mėnesį, patikrinti prietaisą.
- Jei budėjimo režimu prietaisas maždaug kas 30–40 sekundžių skleidžia pavienius garsus, baterija beveik išsekusi – nedelsdami pakeiskite ją nauja.

www.dumudetektoriai.eu

TECHNINIAI DUOMENYS

Maitinimo įtampa	**9 V DC (6LR61)**
Srovės sąnaudos budėjimo režimu	**10 µA**
Srovės sąnaudos pavojaus režimu	**apie 20 mA**
Pavojaus signalo stiprumas	**≥ 85 dB / 3 m**
Darbo temperatūra	**−10 °C ... +50 °C**
Matmenys (skersmuo × aukštis)	**107 × 35 mm**
Masė (neto)	**130 g (be baterijos)**
Atitiktis	**EN 14604:2005/AC:2008, autonominis dūmų detektorius**
Apsaugos klasė	**IP20**

SAUGAUS BATERIJŲ NAUDOJIMO NURODYMAI

- Naudokite tik techninėje specifikacijoje nurodytas baterijas.
- Visada dėkite baterijas pagal poliškumą (ženklai + ir −).
- Nenaudokite kartu skirtingų gamintojų ar skirtingos cheminės sudėties baterijų, nemaišykite išsikrovusių baterijų su naujomis.
- Po kiekvieno baterijų pakeitimo patikrinkite, ar prietaisas veikia tinkamai.
- Nebraižykite, nemėtykite ir nekaitinkite baterijų. Pažeista baterija gali ištekėti – tai pavojinga žmonėms ir aplinkai.
- Laikykite baterijas dėžutėje, atokiau nuo metalinių daiktų, sausoje, tamsioje vietoje, saugokite nuo drėgmės ir saulės spindulių.
- Baterijai ištekėjus, kruopščiai nusiplaukite rankas vandeniu ir muilu. Patekus į akis, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Nebandykite įkrauti baterijų – įkrauti galima tik akumuliatorius. Įkraunamos baterijos gali perkaisti ir sukelti gaisrą.
- Nemeskite baterijų į ugnį ar šiukšliadėžę – atiduokite jas į specialias surinkimo vietas.
- Laikykite baterijas vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
- Išsikrovusi baterija gali ištekėti, todėl ją nedelsdami išimkite iš prietaiso ir atiduokite į surinkimo vietą.

GARANTIJA

Gaminiui suteikiama 24 mėnesių garantija nuo pirkimo datos. Garantija galioja tik pateikus originalų pirkimo dokumentą (kasos čekį, sąskaitą faktūrą ir pan.). Garantija netaikoma gaminiui, sugadintam užpylus skysčiu. Dėl garantinio aptarnavimo kreipkitės į pardavėją.

www.dumudetektoriai.eu

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Nebetinkamo naudoti elektros ar elektronikos prietaiso negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Kad nepakenktumėte aplinkai ir žmonių sveikatai, atiduokite jį į elektros ir elektronikos atliekų surinkimo vietą. Informacijos apie tokias vietas suteiks savivaldybė arba atliekų tvarkymo įmonės.

GAMINTOJAS

Eura-Tech Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 35A, 84-200 Wejherowo, Lenkija, www.eura-tech.eu. Pagaminta Kinijoje.

Vertimas iš lenkų kalbos. Originalus gamintojo dokumentas: SD-10B8 instrukcja montażu i obsługi (Eura-Tech, 2016/05).

www.dumudetektoriai.eu