DŪMŲ DETEKTORIUS

EL HOME SD-10A4 · BATERIJŲ MAITINIMAS · MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PRIETAISO APRAŠYMAS

Prietaisas skirtas uždarose patalpose stebėti, ar nėra dūmų ir ugnies, ir perspėti kilus tokiam pavojui. Jame naudojamas kokybiškas fotooptinis jutiklis. Detektorius montuojamas ant saugomų patalpų lubų. Aptikęs pavojų (dūmus), jis nedelsdamas įjungia:

- garsinį signalą – maždaug 85 dB garsiakalbio garsą;
- šviesinį signalą – šviesos diodą korpuso priekyje.

Prietaisas turi tikrinimo mygtuką veikimui patikrinti, taip pat baterijų įkrovos stebėjimo grandinę: senkančios baterijos signalizuojamos trumpu pavieniu garsu maždaug kas 30 sekundžių.

- Garsinis ir šviesinis signalas.
- Specialus tikrinimo mygtukas.
- Baterijų išsekimo signalas.

MONTAVIMAS

Dūmų detektorių SD-10A4 montuokite patalpoje, kurioje gaisro pavojus labiausiai tikėtinas. Rinkdamiesi vietą įsitikinkite, kad pavojaus signalas bus gerai girdimas ir kitose pastato patalpose. Optimaliausia detektorių montuoti ant lubų.

1. Atskirkite tvirtinimo pagrindą (1 pav., 1) nuo prietaiso korpuso (1 pav., 2), sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę.
2. Įdėkite į prietaisą tris maitinimo baterijas CR2450 3 V Li (2 pav., 1).
3. Patikrinkite prietaisą, kelias sekundes spausdami mygtuką korpuse (3 pav., 1). Išgirdę pertraukiamus garsus iš garsiakalbio, mygtuką galite atleisti. Kelių garsų serija reiškia, kad prietaisas veikia tinkamai.
4. Sumontuokite prietaisą ant lubų. Pirmiausia pridėtais kaiščiais ir varžtais prisukite prie lubų tvirtinimo pagrindą, naudodami dvi jo skyles. Tada uždėkite korpusą: įstatykite tris korpuso kraštuose esančius užkabinimus (4 pav., 1) į tris pailgas pagrindo angas (4 pav., 2) ir pasukite korpusą pagal laikrodžio rodyklę.

PASTABOS

- Prietaise negalima keisti jokių komponentų, išskyrus baterijas. Kilus problemų, kreipkitės į pardavėją.
- Nemontuokite prietaiso labai drėgnose ar dulkėtose vietose.
- Prietaisą montuokite jau įrengtose ir nudažytose patalpose.
- Prietaisas turi būti ne arčiau kaip 1,5 m nuo kondicionieriaus oro srauto.
- Rekomenduojama periodiškai, bent kartą per mėnesį, patikrinti prietaisą.
- Jei budėjimo režimu prietaisas retkarčiais skleidžia pavienius garsus, baterijos beveik išsekusios – pakeiskite jas naujomis.

www.dumudetektoriai.eu

TECHNINIAI DUOMENYS

Maitinimo įtampa	**9 V DC (3 × CR2450 Li)**
Srovės sąnaudos budėjimo režimu	**≤ 10 µA**
Srovės sąnaudos pavojaus režimu	**≤ 20 mA**
Pavojaus signalo stiprumas	**85 dB / 3 m**
Darbo temperatūra	**0 °C ... +40 °C**
Leistinas santykinis drėgnis	**≤ 95 % RH**
Matmenys (skersmuo × aukštis)	**72 × 37 mm**
Masė (neto)	**53 g**
Atitiktis	**EN 14604:2005 / AC:2008**

SAUGAUS BATERIJŲ NAUDOJIMO NURODYMAI

- Naudokite tik techninėje specifikacijoje nurodytas baterijas.
- Visada dėkite baterijas pagal poliškumą (ženklai + ir –).
- Nenaudokite kartu skirtingų gamintojų ar skirtingos cheminės sudėties baterijų, nemaišykite išsikrovusių baterijų su naujomis.
- Po kiekvieno baterijų pakeitimo patikrinkite, ar prietaisas veikia tinkamai.
- Nebraižykite, nemėtykite ir nekaitinkite baterijų. Pažeista baterija gali ištekėti – tai pavojinga žmonėms ir aplinkai.
- Laikykite baterijas dėžutėje, atokiau nuo metalinių daiktų, sausoje, tamsioje vietoje, saugokite nuo drėgmės ir saulės spindulių.
- Baterijai ištekėjus, kruopščiai nusiplaukite rankas vandeniu ir muilu. Patekus į akis, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Nebandykite įkrauti baterijų – įkrauti galima tik akumuliatorius. Įkraunamos baterijos gali perkaisti ir sukelti gaisrą.
- Nemeskite baterijų į ugnį ar šiukšliadėžę – atiduokite jas į specialias surinkimo vietas.
- Laikykite baterijas vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
- Išsikrovusi baterija gali ištekėti, todėl ją nedelsdami išimkite iš prietaiso ir atiduokite į surinkimo vietą.

GARANTIJA

Gaminiui suteikiama 24 mėnesių garantija nuo pirkimo datos. Garantija galioja tik pateikus originalų pirkimo dokumentą (kasos čekį, sąskaitą faktūrą ir pan.). Garantija netaikoma gaminiui, sugadintam užpylus skysčiu. Dėl garantinio aptarnavimo kreipkitės į pardavėją.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Nebetinkamo naudoti elektros ar elektronikos prietaiso negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Kad nepakenktumėte aplinkai ir žmonių sveikatai, atiduokite jį į elektros ir elektronikos atliekų surinkimo vietą. Informacijos apie tokias vietas suteiks savivaldybė arba atliekų tvarkymo įmonės.

www.dumudetektoriai.eu

GAMINTOJAS

Eura-Tech Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 35A, 84-200 Wejherowo, Lenkija, www.elhome.eu. Pagaminta Kinijoje.

Vertimas iš lenkų kalbos. Originalus gamintojo dokumentas: SD-10A4 instrukcja montażu i obsługi (Eura-Tech, 2018/06).

www.dumudetektoriai.eu