DŪMŲ DETEKTORIUS

EL HOME SD-11B8 · VISADA SAUGIAU

Prietaisas skirtas uždarų patalpų stebėjimui ir perspėjimui atsiradus dūmams, t. y. gaisro pavojui. Jame įrengtas kokybiškas fotooptinis jutiklis. Detektorius montuojamas saugomų patalpų lubose. Aptikęs pavojų (dūmus), jis iš karto įjungia:

- **garsinį signalą** – apie 85 dB stiprumo garsą iš garsiakalbio;
- **šviesinį signalą** – šviesos diodą (LED) priekinėje korpuso dalyje.

Prietaisas turi testavimo mygtuką veikimui patikrinti ir baterijos įkrovos stebėjimo funkciją. Senkanti baterija signalizuojama trumpu pavieniu garsu maždaug kas 30–40 sekundžių.

MONTAVIMAS

Dūmų detektorių SD-11B8 sumontuokite toje patalpoje, kurioje gaisro pavojus labiausiai tikėtinas. Rinkdamiesi vietą įsitikinkite, kad pavojaus signalas bus gerai girdimas ir kitose pastato patalpose. Optimaliausia prietaisą montuoti ant lubų.

1. Atskirkite tvirtinimo pagrindą nuo prietaiso korpuso, sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę.
2. Įdėkite 9 V 6LR61 tipo bateriją.
3. Patikrinkite prietaisą – spauskite korpuse esantį testavimo mygtuką, kol iš garsiakalbio pasigirs garsas. Garsas reiškia, kad prietaisas veikia tinkamai.
4. Sumontuokite prietaisą ant lubų. Pirmiausia kaiščiais ir varžtais (yra komplekte) per dvi pagrindo skyles prisukite tvirtinimo pagrindą prie lubų. Tada uždėkite korpusą – du ant pagrindo krašto esančius kabliukus įstatykite į dvi pailgas korpuso angas ir pasukite korpusą pagal laikrodžio rodyklę.

PASTABOS

- Prietaise negalima keisti jokių dalių, išskyrus bateriją. Kilus problemų, kreipkitės į pardavėjo servisą.
- Nemontuokite prietaiso labai drėgnose ar dulkėtose vietose.
- Prietaisą montuokite jau įrengtose ir nudažytose patalpose.
- Prietaisas turi būti ne arčiau kaip 1,5 m nuo oro kondicionieriaus pūtimo angos.
- Rekomenduojama prietaisą tikrinti bent kartą per mėnesį.
- Jei budėjimo režimu maždaug kas 30–40 sekundžių pasigirsta pavienis garsas, baterija iš dalies išsikrovusi. Nedelsdami pakeiskite ją nauja.

www.dumudetektoriai.eu

TECHNINIAI DUOMENYS

Maitinimo įtampa	**9 V DC (6LR61)**
Srovės sąnaudos budėjimo režimu	**10 µA**
Srovės sąnaudos pavojaus metu	**20 mA**
Pavojaus signalo stiprumas	**> 85 dB / 3 m**
Darbo temperatūra	**−10 °C ... +50 °C**
Matmenys (skersmuo × aukštis)	**ø 107 × 35 mm**
Masė (neto)	**0,13 kg**
Atitiktis	**EN 14604:2005/AC:2008**

GARANTIJA

Gaminiui suteikiama 24 mėnesių garantija nuo pirkimo datos. Garantija galioja tik pateikus originalų pirkimo dokumentą (kasos čekį, sąskaitą faktūrą ir pan.). Garantija netaikoma gaminiui, sugadintam vandens ar kito skysčio.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Nebetinkamo naudoti elektros ar elektronikos prietaiso negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Kad nepakenktumėte aplinkai ir žmonių sveikatai, atiduokite jį į elektros ir elektronikos atliekų surinkimo vietą. Informacijos apie tokias vietas suteiks savivaldybė arba atliekų tvarkymo įmonės.

GAMINTOJAS IR ATITIKTIS

Platintojas: Eura-Tech Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 35A, 84-200 Wejherowo, Lenkija, www.elhome.eu
Gamintojas: Ningbo Hi-Tech Park Jabo Electronics Co., Ltd, Building 6, No. 799 Lingyun Rd., Ningbo Hi-Tech Park, Ningbo, Kinija
Autonominis dūmų detektorius JB-S01, sertifikatas 0086-CPR-550646, EN 14604:2005/AC:2008, paskirtis – priešgaisrinė sauga. Eksploatacinių savybių deklaracija DoP Nr. 63/2013; ją rasite www.elhome.eu.

Vertimas iš lenkų kalbos. Originalus gamintojo dokumentas: SD-11B8 montavimo ir naudojimo instrukcija.

www.dumudetektoriai.eu