DŪMŲ DETEKTORIUS

ARTON SPD-3.4 · OPTINIS · 9 V · SUJUNGIAMAS LAIDAIS · EN 14604

APRAŠYMAS

Dūmų detektoriai SPD-3.4 skirti aptikti gaisrus, kurių metu susidaro dūmų, ir perspėti garso bei šviesos signalu. Detektorius veikia kaip autonominis prietaisas, maitinamas baterija DURACELL MN1604 (6LR61) arba lygiaverte. Jį galima naudoti gyvenamosiose ir pramoninėse patalpose.

Detektorius galima sujungti dvilaide linija – taip apsaugomas didžiausias uždarų patalpų skaičius, o pavojaus signalas girdimas ir atokiose patalpose. Galima įrengti bendrą kelių butų priešgaisrinę apsaugą.

Funkcijos:

- budėjimo režimo indikacija – šviesos diodas sumirksi kas 35–45 s;
- senkančios baterijos indikacija – trumpi garso ir šviesos signalai kas 35–45 s;
- gedimo ar užterštumo indikacija – trumpi garso signalai kas 35–45 s;
- pavojaus režimo indikacija – garsus pertraukiamas garso signalas, dažnai mirksi šviesos diodas;
- baterijos buvimo kontrolė.

1. TECHNINIAI DUOMENYS

Maitinimo įtampa	**7,5–10,0 V**
Pavojaus signalo stiprumas 3 m atstumu	**≥ 85 dB**
Sujungiamų detektorių skaičius	**iki 10 vnt.**
Matmenys	**ø 100 × 48 mm**
Masė (su baterija)	**200 g**
Darbo temperatūra	**−10 °C ... +55 °C**
Vidutinė tarnavimo trukmė	**≥ 10 metų**
Atitiktis	**EN 14604**

2. KOMPLEKTACIJA

- Dūmų detektorius SPD-3.4 su pagrindu – 1 vnt.
- Instrukcija ir pakuotė.

www.dumudetektoriai.eu

3. PARUOŠIMAS, VIETOS PARINKIMAS IR MONTAVIMAS

1. Nustatykite detektoriaus vietą laikydamiesi šių reikalavimų: detektorius galima montuoti ant lubų (ne arčiau kaip 10 cm nuo sienos) arba ant sienos (10–30 cm žemiau lubų). Draudžiama montuoti voniose, dušo patalpose, tualetuose, skalbyklose, pirtyse.
2. Išpakuokite detektorių ir patikrinkite komplektaciją.
3. Atskirkite detektorių nuo pagrindo, sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę ir lengvai spausdami galinę pusę.
4. Įdėkite bateriją į baterijų skyrelį, laikydamiesi poliškumo ženklų. Patikrinkite, ar budėjimo režimu šviesos diodas sumirksi kas 35–45 s.
5. Patikrinkite, ar detektorius veikia, paspausdami tikrinimo mygtuką šalia baterijų skyrelio. Turi pasigirsti pertraukiamas garso signalas ir mirksėti šviesos indikatorius.
6. Pažymėtose vietose pagrinde išgręžę dvi 4 mm skyles, prisukite pagrindą prie montavimo paviršiaus.
7. **Dėmesio!** Pritvirtinkite detektorių prie pagrindo, sutapdindami iškyšą detektoriaus galinėje pusėje su pažymėtu pagrindo „rakto“ grioveliu. Sumontavę patikrinkite veikimą: į bandymo angą dangtelio centre įkiškite plastikinį ar metalinį bandymo strypelį (ø < 0,9 mm) 10–15 mm gyliu ilgiau nei 30 s. Turi pasigirsti garsus pertraukiamas signalas ir mirksėti šviesos indikatorius. Ištraukus strypelį, detektorius atsistato per 20 s.
8. Sujungdami detektorius, kontaktus junkite atitinkamai (laidams pravesti kiekviename pagrinde pažymėtose vietose išgręžkite dvi 8 mm skyles). Patikrinkite detektorių grupės veikimą, suaktyvinę bet kurį iš jų pagal 7 punktą: turi suskambėti visi detektoriai, o šviesos indikatorius – mirksėti suveikusiame detektoriuje.

4. PRIEŽIŪRA

1. Rekomenduojama kartą per mėnesį patikrinti detektoriaus veikimą dūmais arba bandymo strypeliu (žr. 3 skyriaus 7 punktą).
2. Kas pusę metų kelias minutes dulkių siurbliu per angas išvalykite optinę detektoriaus sistemą.
3. Kai detektorius skleidžia trumpus garso ir šviesos signalus, rodančius išsikrovusią bateriją, nuimkite jį nuo pagrindo ir pakeiskite bateriją nauja. Pakeitę patikrinkite detektorių.
4. Kai detektorius skleidžia trumpus garso signalus, rodančius užterštumą, išvalykite jį pagal 2 punktą.

5. GARANTIJA

Garantinis laikotarpis – 36 mėnesiai nuo kokybės kontrolės skyriaus patvirtinimo dienos. Nemokamas detektoriaus remontas ar pakeitimas garantiniu laikotarpiu garantuojamas, jei naudotojas laikosi naudojimo, transportavimo ir laikymo taisyklių. Dėl garantinio aptarnavimo kreipkitės į pardavėją.

6. UTILIZAVIMAS

Pasibaigus tarnavimo laikui, detektorius SPD-3.4 nėra pavojingas žmonių gyvybei, sveikatai ir aplinkai. Tačiau, kaip ir kitas elektros bei elektronikos įrangas, jį atiduokite į elektros ir elektronikos atliekų surinkimo vietą, o bateriją – į baterijų surinkimo vietą.

GAMINTOJAS

Private enterprise „ARTON“, 6 Nezalezhnosti ave., Chernivtsi 58029, Ukraina. www.arton.com.ua. EB atitikties sertifikatas Nr. 1438/CPD/0094.

Vertimas iš anglų kalbos. Originalus gamintojo dokumentas: Arton SPD-3.4 User’s Manual.

www.dumudetektoriai.eu