CIGAREČIŲ DŪMŲ DETEKTORIUS

EURA SD-20B8 · 9 V BATERIJA · MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PRIETAISO APRAŠYMAS

Prietaisas skirtas uždarose patalpose aptikti cigarečių dūmus ir perspėti apie juos. Jame naudojamas kokybiškas fotooptinis jutiklis ir jautri sistema, užtikrinanti greitą ir tikslų cigarečių dūmų aptikimą. Detektorius montuojamas ant lubų. Aptikęs cigarečių dūmus, jis automatiškai perspėja:

- garsiniu signalu – maždaug 85 dB garsiakalbio garsu;
- šviesiniu signalu – šviesos diodu korpuso priekyje.

Prietaisas turi senkančios baterijos indikaciją, tikrinimo mygtuką ir rankinio signalo blokavimo (8 minutėms) funkciją. Jį galima montuoti gyvenamuosiuose pastatuose, mokyklose, ligoninėse, biuruose ir visur, kur draudžiama rūkyti.

Dėmesio! Prietaisas neskirtas priešgaisrinės apsaugos sistemoms – jis nepakeičia dūmų (gaisro) detektoriaus.

MONTAVIMAS IR NAUDOJIMAS

Cigarečių dūmų detektorių SD-20B8 montuokite vietose, kur draudžiama rūkyti. Rinkdamiesi vietą įsitikinkite, kad pavojaus signalas bus girdimas visame pastate. Prietaisą montuokite ant lubų, geriausia – stebimoje zonoje.

1. Atskirkite tvirtinimo rėmelį (1 pav., 1) nuo prietaiso korpuso (1 pav., 2), sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę.
2. Įdėkite 9 V 6LR61 tipo bateriją (2 pav., 1).
3. Patikrinkite prietaisą, spausdami mygtuką priekyje (3 pav., 1), kol pasigirs garsai. Jie patvirtina, kad prietaisas veikia tinkamai. Paspaudus šį mygtuką pavojaus metu (aptikus cigarečių dūmus), signalas užblokuojamas 8 minutėms.
4. Sumontuokite prietaisą ant lubų. Pirmiausia pridėtais varžtais ir kaiščiais pritvirtinkite tvirtinimo rėmelį, naudodami dvi jo skyles. Tada uždėkite korpusą: įstatykite du būdingus rėmelio užkabinimus (4 pav., 1) į dvi korpuso angas (4 pav., 2) ir pasukite korpusą pagal laikrodžio rodyklę, kad užsifiksuotų.

PASTABOS

- Prietaise negalima keisti jokių komponentų, išskyrus bateriją. Kilus problemų, kreipkitės į pardavėją.
- Nemontuokite prietaiso labai drėgnose ar dulkėtose vietose.
- Prietaisą montuokite jau nudažytose patalpose.
- Prietaisas turi būti ne arčiau kaip 1,5 m nuo kondicionieriaus.
- Prietaisą tikrinkite bent kartą per mėnesį.
- Pavieniai, kas 30–40 s pasikartojantys garsai budėjimo režimu reiškia, kad baterija senka – ją reikia pakeisti.

www.dumudetektoriai.eu

TECHNINIAI DUOMENYS

Maitinimas	**9 V DC (6LR61 baterija)**
Jutiklio jautrumas	**< 0,03 dB/m**
Srovės sąnaudos – budėjimas / pavojus	**14 µA / 20 mA**
Pavojaus signalo stiprumas	**> 85 dB / 1 m**
Darbo temperatūra	**0 °C ... +40 °C**
Matmenys (skersmuo × aukštis)	**ø 107 × 35 mm**
Masė (neto)	**127 g (be baterijos)**

SAUGAUS BATERIJŲ NAUDOJIMO NURODYMAI

- Naudokite tik techninėje specifikacijoje nurodytas baterijas.
- Visada dėkite baterijas pagal poliškumą (ženklai + ir –).
- Nenaudokite kartu skirtingų gamintojų ar skirtingos cheminės sudėties baterijų, nemaišykite išsikrovusių baterijų su naujomis.
- Po kiekvieno baterijų pakeitimo patikrinkite, ar prietaisas veikia tinkamai.
- Nebraižykite, nemėtykite ir nekaitinkite baterijų. Pažeista baterija gali ištekėti – tai pavojinga žmonėms ir aplinkai.
- Laikykite baterijas dėžutėje, atokiau nuo metalinių daiktų, sausoje, tamsioje vietoje, saugokite nuo drėgmės ir saulės spindulių.
- Baterijai ištekėjus, kruopščiai nusiplaukite rankas vandeniu ir muilu. Patekus į akis, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Nebandykite įkrauti baterijų – įkrauti galima tik akumuliatorius. Įkraunamos baterijos gali perkaisti ir sukelti gaisrą.
- Nemeskite baterijų į ugnį ar šiukšliadėžę – atiduokite jas į specialias surinkimo vietas.
- Laikykite baterijas vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
- Išsikrovusi baterija gali ištekėti, todėl ją nedelsdami išimkite iš prietaiso ir atiduokite į surinkimo vietą.

GARANTIJA

Gaminiui suteikiama 24 mėnesių (2 metų) garantija nuo pirkimo datos. Garantija galioja tik pateikus originalų pirkimo dokumentą (kasos čekį, sąskaitą faktūrą ir pan.). Dėl garantinio aptarnavimo kreipkitės į pardavėją.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Nebetinkamo naudoti elektros ar elektronikos prietaiso negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Kad nepakenktumėte aplinkai ir žmonių sveikatai, atiduokite jį į elektros ir elektronikos atliekų surinkimo vietą. Informacijos apie tokias vietas suteiks savivaldybė arba atliekų tvarkymo įmonės.

GAMINTOJAS

Eura-Tech Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 35A, 84-200 Wejherowo, Lenkija, www.eura-tech.eu. Pagaminta Kinijoje.

www.dumudetektoriai.eu

Vertimas iš anglų kalbos. Originalus gamintojo dokumentas: SD-20B8 Cigarette smoke detector, installation and operation (Eura-Tech).

www.dumudetektoriai.eu