DŪMŲ DETEKTORIUS

FIREANGEL FA6629S · NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dūmų detektoriai gali netikrai suveikti nuo garų, todėl jų negalima montuoti šalia vonios kambarių. Ankstyviausiam perspėjimui rekomenduojama dūmų ir šilumos detektorius įrengti visose patalpose, kuriose temperatūra yra nuo 4 °C iki 38 °C; ilgalaikis kitokių temperatūrų poveikis trumpina gaminio tarnavimą. Pasitikrinkite vietines statybos ir priešgaisrines taisykles. TIKRINKITE DETEKTORIŲ KAS MĖNESĮ.

Įspėjimas: patirtis rodo, kad gaisro signalas gali nepažadinti vaikų. Niekada nepalikite vaikų vienų namuose. Šeima turėtų turėti išbandytą evakuacijos planą, kad visi žinotų, kaip išeiti kilus gaisrui. Kilus gaisrui, svarbiausia pažadinti miegančius vaikus ir nedelsiant kartu su visais gyventojais išvesti juos į saugią vietą lauke. Ugniagesius (**bendrasis pagalbos telefonas 112**) kvieskite nedelsdami, kad ir koks mažas būtų gaisras.

1. VIETOS PARINKIMAS

Kurioje patalpoje? Dūmų detektoriai tinka laiptų aikštelei, koridoriui, miegamajam, svetainei ir valgomajam, taip pat kilnojamiesiems nameliams ir karavanams. Detektorius neskirtas negyvenamosioms, komercinėms ar pramoninėms patalpoms.

- Detektorius turi būti ne arčiau kaip 300 mm nuo šviestuvų ir sienų, kuo arčiau patalpos centro.
- Ne daugiau kaip 600 mm vertikaliai žemiau aukščiausio patalpos taško.
- Montuojant ant sienos, viršutinis aptikimo elemento kraštas turi būti 150–300 mm žemiau lubų ir ne arčiau kaip 300 mm nuo gretimos sienos.
- Kilus abejonių, detektorių vietos turi atitikti BS 5839-6 arba taikomus statybos reglamentus.

2. MONTAVIMAS

1. Pagal šabloną išgręžkite skyles lubose (ar sienoje) ir pridėtais varžtais pritvirtinkite pagrindo plokštelę.
2. Užspauskite ir pasukite detektorių pagal laikrodžio rodyklę ant plokštelės.
3. Paspauskite tikrinimo / nutildymo sritį detektoriaus centre – suskambęs signalas rodo, kad detektorius sumontuotas tinkamai.

3. PRIEŽIŪRA

1. Tikrinkite detektorių kas mėnesį (gyventojai gali tikrinti paspaudę centrinę tikrinimo sritį).
2. Kas 3 mėnesius išsiurbkite detektorių.
3. Nenaudokite valiklių ar tirpiklių.
4. Nedažykite detektoriaus.
5. Detektorių pakeiskite kas 10 metų.

Nenaudokite kitų tikrinimo būdų, išskyrus aprašytą šioje instrukcijoje. Nesikiškite į detektoriaus vidų – gresia elektros smūgis ar gedimas.

www.dumudetektoriai.eu

4. SENKANČIOS BATERIJOS ĮSPĖJIMAS

Kai baterija senka, detektorius pypteli ir raudonas veikimo diodas sumirksi kartą per 40 s. Pasukę prieš laikrodžio rodyklę, nuimkite detektorių nuo pagrindo plokštelės ir pakeiskite jį per 30 dienų. Garantiniu laikotarpiu kreipkitės į pardavėją.

5. GEDIMO INDIKACIJA

Esant gedimui, detektorius kas 40 s pypteli ir sumirksi. Garantiniu laikotarpiu kreipkitės į pardavėją, kitu atveju – nedelsdami pakeiskite detektorių.

- **Senka baterija:** pyptelėjimas ir blyksnis vienu metu kas 40 s – pakeiskite detektorių per 30 dienų.
- **Jutiklio gedimas:** blyksnis kas 40 s, pyptelėjimas tarp blyksnių – detektorius gali nesuveikti, nedelsdami pakeiskite.
- **Sirenos gedimas:** du blyksniai kas 40 s – detektorius gali nesuveikti, nedelsdami pakeiskite.

Gedimų tipai patikslinti pagal nyderlandų kalbos instrukcijos dalį.

6. NUTILDYMO FUNKCIJA

Kilus gaisrui, detektorius nuolat skleidžia po 3 pyptelėjimus, diodas mirksi kartą per sekundę.

Dūmų detektoriai gali sureaguoti į maisto gaminimo garus ar kitas nepavojingas situacijas. Žinomo netikro signalo atveju paspauskite centrinę tikrinimo / nutildymo sritį – detektorius nutyla 10 minučių, raudonas diodas toliau mirksi (kas 8 s – nutildymo režimas). Po 10 minučių automatiškai grįžta visiškas jautrumas.

NIEKADA NEIGNORUOKITE SIGNALO. Jis įspėja apie galimai pavojingą situaciją; ignoravimas gali baigtis sužalojimu ar mirtimi. Jei nesate visiškai tikri dėl gaisro šaltinio, nedelsdami išveskite visus iš namų.

7. FUNKCIJA SLEEP EASY™

Jei senkančios baterijos pyptelėjimas pasigirsta naktį, paspauskite centrinę sritį – detektorius nutyla 10 valandų, raudonas diodas toliau mirksi. KITĄ DIENĄ pakeiskite detektorių. Sleep Easy režimu detektorius toliau aptinka dūmus, tačiau jį būtina pakeisti per 30 dienų. Garantiniu laikotarpiu kreipkitės į pardavėją. DETEKTORIAUS NEGALIMA NUTILDYTI, JEI JIS RODO GEDIMĄ.

8. NAKTINIS REŽIMAS

Detektorius turi aplinkos šviesos jutiklį: tamsiose patalpose jis išjungia šviesos indikatorius, kad netrukdytų nakties miegui.

www.dumudetektoriai.eu

GEDIMŲ ŠALINIMAS

Požymis	Ką daryti
Tikrinant detektorius neskamba	**Patikrinkite, ar jis aktyvintas; iškart po montavimo palaukite kelias sekundes; jei detektorius nutildytas ir veikia sumažinto jautrumo režimu, palaukite 15 min. ir bandykite dar kartą.**
Suveikia žinomo netikro signalo atveju	**Patikrinkite vietą, išvalykite detektorių.**
Skamba neįprastai ar retkarčiais pypteli	**Patikrinkite vietą, išvalykite detektorių, įsitikinkite, kad pypsi būtent šis detektorius.**
Dažni nepageidaujami signalai	**Patikrinkite vietą, išvalykite detektorių.**
Rodomas gedimas	**Nedelsdami pakeiskite detektorių.**

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Elektros prietaisų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis – atiduokite juos į EEĮ surinkimo vietą. Neatidarykite ir nedeginkite.

GARANTIJA

FireAngel Safety Technology Limited garantuoja pirmajam pirkėjui, kad dūmų detektorius 5 metus nuo pirkimo datos, normaliai naudojant gyvenamosiose patalpose, neturės medžiagų ir gamybos defektų. Gamintojas savo nuožiūra nemokamai pakeičia gaminį, jei jis grąžinamas su pirkimo įrodymu. Pakeisto gaminio garantija galioja likusį originalios garantijos laikotarpį. Garantija netaikoma žalai dėl nelaimingo atsitikimo, netinkamo naudojimo, ardymo ar nerūpestingumo, taip pat naudojimui ne pagal instrukciją ir nuo gamintojo nepriklausantiems įvykiams (gaisras, stichinės nelaimės ir pan.). Garantija neperleidžiama, būtinas pirkimo įrodymas. Ši garantija neriboja jūsų įstatyminių teisių. Dėl garantinio aptarnavimo kreipkitės į pardavėją.

Importuotojas ES: FireAngel Safety Technology Europe B.V., Concertgebouwplein 15-H, 1071 LL Amsterdamas, Nyderlandai.

GAMINTOJAS

FireAngel Safety Technology Limited, Vanguard Centre, Coventry CV4 7EZ, JK. www.fireangeltech.com

Vertimas iš anglų kalbos (dalis – iš nyderlandų k.). Originalus gamintojo dokumentas: FireAngel FA6629S Smoke Alarm – User Manual (GN6462R1).

www.dumudetektoriai.eu