OPTINIS DŪMŲ DETEKTORIUS

FIREANGEL SB5-INT · 9 V BATERIJA · EN 14604:2005+AC:2008 · NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

ĮŽANGA

Optiniai dūmų detektoriai tinka lėtai rusenantiems gaisrams aptikti. Kaip ir kiti dūmų detektoriai, jie jautrūs drėgmei ir kondensatui, todėl jų negalima montuoti šalia vonios kambarių.

Kad įspėjimas būtų kuo greitesnis, rekomenduojame detektorius įrengti visose patalpose, kuriose temperatūra yra nuo 0 °C iki 40 °C. Ilgai veikiant temperatūrai už šio intervalo ribų, gaminio tarnavimo laikas sutrumpėja.

Pasitikrinkite vietinius statybos reikalavimus ir taisykles – jie gali skirtis priklausomai nuo savivaldybės.

Šio dūmų detektoriaus negalima naudoti komercinėms ar pramoninėms reikmėms, negyvenamosios paskirties pastatuose ar kitais, nei aprašyta, tikslais.

1. MONTAVIMO VIETA

Detektorius tinka laiptinės aikštelei, koridoriui, miegamajam, svetainei ir valgomajam.

- Detektorių montuokite ne arčiau kaip 300 mm nuo šviestuvų ir sienų, geriausia – kuo arčiau patalpos centro.
- Detektorius turi būti ne žemiau kaip 600 mm (vertikaliai) nuo aukščiausio patalpos taško.
- Montuojant ant sienos, detektoriaus jutiklio viršus turi būti 150–300 mm žemiau lubų ir ne arčiau kaip 300 mm nuo gretimos sienos.

2. MONTAVIMAS

1. Nuimkite detektoriaus pagrindo plokštelę, sukdami ją prieš laikrodžio rodyklę, ir įdėkite bateriją (atkreipkite dėmesį į poliškumą „+“ ir „–“).
2. Pagrindo plokštelę pritvirtinkite prie lubų pridėtais varžtais.
3. Prispauskite detektorių prie pagrindo plokštelės ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę.
4. Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite testo mygtuką – suskambės pavojaus signalas.

Raudonas šviesos diodas detektoriaus priekyje turi mirksėti maždaug kas 32 sekundes – tai reiškia, kad detektorius veikia.

3. PRIEŽIŪRA

- Detektorių tikrinkite kas mėnesį.
- Kas 3 mėnesius išsiurbkite detektorių dulkių siurbliu.
- Nenaudokite valiklių ar tirpiklių.
- Detektoriaus nedažykite.
- Detektorių pakeiskite kas 10 metų.

Nenaudokite jokių kitų tikrinimo būdų, išskyrus šioje instrukcijoje aprašytą.

www.dumudetektoriai.eu

4. IŠMANUSIS NUTILDYMAS (SMART SILENCE™)

Esant nepageidaujamam signalui, detektorių galima laikinai nutildyti: paspauskite ir 5 sekundes palaikykite testo mygtuką – signalas bus išjungtas 8 minutėms.

Dūmų detektoriai gali reaguoti į maisto gaminimo garus ar kitas ne avarines situacijas. Jūsų detektorius turi „Smart Silence“ technologiją: jei žinote, kad signalas nepageidaujamas, detektorių galite laikinai nutildyti paspaudę testo mygtuką. Raudonas šviesos diodas detektoriaus priekyje mirksės kas 8 sekundes, rodydamas, kad detektorius veikia „Smart Silence“ (laikino nutildymo) režimu. Po 8 minučių detektorius automatiškai grįžta į visišką jautrumą. Esant labai dideliam dūmų tankiui, nutildymo funkcija ignoruojama ir detektorius toliau skamba.

Aptikęs dūmus, detektorius skamba nepertraukiamai, o raudonas šviesos diodas mirksi kas sekundę.

NIEKADA NEIGNORUOKITE PAVOJAUS SIGNALO. Suskambęs signalas įspėja apie galimai pavojingą situaciją. Ignoruojant signalą galima susižaloti ar žūti. Jei detektorius suskambo ir nesate 100 % tikri dėl priežasties, nedelsdami išveskite visus iš namų.

5. IŠSIKROVUSIOS BATERIJOS ĮSPĖJIMAS

- Kai detektoriaus baterija senka, detektorius ima „pyptelėti“, o šviesos diodas mirksi kas 32 sekundes.
- Bateriją nedelsdami pakeiskite.
- Pakeitę bateriją visada patikrinkite detektorių.

Detektorius maitinamas viena 9 V (PP3) baterija. Įprastomis sąlygomis baterija tarnauja penkerius metus. Naudojant kitą, nei rekomenduojama, bateriją, detektoriaus veikimas gali pablogėti. Rekomenduojamos baterijos: DC 9 V Duracell MN1604, Gold Peak GP1604A, Raymax 6LR61.

6. GEDIMO SIGNALAS

- Esant gedimui, detektorius kas 32 sekundes „pyptelėja“, po to šviesos diodas sumirksi 2 kartus.
- Jei detektoriui dar galioja garantija, kreipkitės į pardavėją.

www.dumudetektoriai.eu

GEDIMŲ ŠALINIMAS

Problema	Sprendimas
Detektorius nesuskamba tikrinant	**Patikrinkite, ar prijungta baterija. Po pirmojo sumontavimo detektoriui reikia kelių sekundžių įsijungti. Tvirtai paspauskite ir palaikykite testo mygtuką. Jei detektorius veikia nutildymo režimu, jis gali nereaguoti – palaukite 15 minučių ir bandykite dar kartą. Pakeiskite bateriją.**
Detektorius skamba, nors dūmų nesimato	**Patikrinkite detektoriaus montavimo vietą. Išvalykite detektorių.**
Detektorius keistai skamba ar retkarčiais pypteli	**Patikrinkite montavimo vietą, išvalykite detektorių. Įsitikinkite, kad pyptelėjimas sklinda būtent iš šio detektoriaus, o ne iš kito prietaiso.**
Dažni nepageidaujami signalai	**Patikrinkite detektoriaus montavimo vietą. Išvalykite detektorių.**

GARANTIJA

Gamintojas garantuoja pirmajam pirkėjui, kad dūmų detektorius 5 (penkerius) metus nuo pirkimo datos, normaliai naudojant patalpų viduje ir tinkamai prižiūrint, neturės medžiagų ir gamybos defektų (keičiama baterija garantija netaikoma). Grąžinus gaminį su galiojančiu pirkimo įrodymu, gamintojas savo nuožiūra nemokamai jį pakeičia. Pakeisto detektoriaus garantija galioja likusį originalios garantijos laikotarpį, skaičiuojant nuo pirmojo pirkimo datos. Jei originalaus modelio nebėra, gamintojas gali pasiūlyti lygiavertį gaminį. Garantija neperleidžiama, būtinas pirkimo įrodymas.

Garantija netaikoma žalai dėl nelaimingo atsitikimo, netinkamo naudojimo, ardymo ar netinkamos priežiūros, naudojimui ne pagal instrukciją, taip pat nuo gamintojo nepriklausantiems įvykiams (gaisras, ypatingos oro sąlygos ir pan.). Gamintojas neatsako už atsitiktinę ar netiesioginę žalą. Ši garantija neriboja jūsų įstatyminių teisių. Dėl garantinio aptarnavimo kreipkitės į pardavėją.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Nebetinkamų naudoti elektros prietaisų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis – atiduokite juos į elektros ir elektronikos atliekų surinkimo vietą. Prieš atiduodant detektorių, iš jo reikia išimti bateriją; detektorius ir baterija tvarkomi pagal galiojančius reikalavimus. Neardykite. Nedeginkite.

GAMINTOJAS

Sprue Safety Products Ltd (FireAngel), Vanguard Centre, Coventry CV4 7EZ, Jungtinė Karalystė. www.fireangel.eu, technicalsupport@fireangel.eu

Vertimas iš olandų kalbos. Originalus gamintojo dokumentas: SB5-INT Optische rookmelder, gebruikershandleiding GN5071R1 (© 2018 Sprue Safety Products Ltd). Sertifikatas 0359-CPR-00649, eksploatacinių savybių deklaracija SADOP-SB5-01.