

Dėkojame, kad pasirinkote Brennenstuhl produktą. Prašome laikytis rekomendacijų ir instrukcijų.

REKOMENDUOJAMAS DŪMŲ DETEKTORIAUS MONTAVIMAS

- Dūmų detektorius įrenkite netoli miegamųjų kambarių, kadangi šie kambariai dažnai yra toli nuo išėjimo, stenkitės apsaugoti evakuacinius kelius. Jeigu yra daugiau miegamųjų kambarių, įrenkite papildomus dūmų detektorius prie kiekvieno miegamojo kambario;
- Įrenkite dūmų detektorių laiptinėse, nes jomis gali plisti dūmai ir ugnis;
- Įsitikinkite, kad kiekviename aukšte yra bent po vieną dūmų detektorių;
- Dūmų detektorius įrenkite tuose kambariuose, kuriuose yra rūkoma arba yra elektros prietaisų;
- Dūmai ir kiti degimo produktai kyla į viršų ir pasklinda horizontaliai po patalpą. Dūmų detektorius įrenkite lubų centre, pvz. centriniame kambario taške;
- Įrenkite dūmų detektorių ant lubų ir įsitikinkite, kad jis būtų bent 50 cm nutolęs nuo sienų;
- Palėpėse su skliautiniu stogu dūmų detektorius turi būti įrengtas bent 90 cm nuo aukščiausio lubų centro taško.

Prie paveiksliukų: užspalvotas rutuliukas: optimaliam perspėjimui [renkite prieškambarįje arba laiptų aikštelėje;], tuščias rutuliukas: papildomam saugumui užtikrinti gali būti įrengta kiekviename kambarielyje. Bedroom _ miegamasis, kitchen/ living room - virtuvė/gyvenamasis kambarys.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Stenkitės būti arčiau grindų kai kambarielyje yra dūmų. Kvėpuokite per medžiagą, jeigu įmanoma -per sudrėkintą;
- Išėję į lauką įsitikinkite ar neliko žmonių patalpose;
- Iškvieskite ugniagesius;
- Neikite į patalpas, kol jums neleis ugniagesiai.

KLAIDINGAS PAVOJAUS SIGNALAS

Dūmų detektorius turėtų sumažinti klaidingo pavojaus signalo pasikartojimus. Cigarečių dūmai nesukelia pavojaus signalo, nebent jie būtų pučiami tiesiogiai ant detektoriaus. Degančios substancijos ir dūmų dalelės, kurios gali atsirasti net verdant, gali aktyvuoti detektorių, jei jis įrengtas netoli virtuvės. Jeigu išgirdote pavojaus signalą įsitikinkite kur kilo gaisras. Jei signalas neklaidingas iškvieskite ugniagesius. Jeigu gaisro nėra, išsiaiškinkite, kas galėjo sukelti klaidingą pavojaus signalą. NAUDOJIMAS, PATIKRINIMAS IR EKSPLOATAVIMAS

Naudojimas:

Dūmų detektorius pradės veikti iš karto, kai tik bus įdėta baterijos. Kai dūmų detektorius ore užfiksuos degimo produktus, išgirsite garsų signalą. Signalas nutils, kai ore neliks degimo produktų.

Patikrinimas:

Norėdami patikrinti prietaisą, spauskite patikrinimo mygtuką kol suskambės signalas (mažiausiai 4s). Tokiu būdu įjungsite savaiminio patikrinimo sistemą. Primygtinai rekomenduojame prietaisą patikrinti bent kartą per savaitę, kad įsitikintumėte, jog jis veikia. Jeigu signalo nėra, gali būti sugadintos arba išsekusios.

Norėdami apsaugoti aplinką baterijas išmeskite kaip nurodyta.

Eksploatavimas:

Prietaisui nereikia ypatingos priežiūros. Apdulkėjęsias išorines detales reikia nusiurbti siurbliu. Neįrenkite dūmų detektoriaus:

- Virtuvėje - virimo metu gali įsijungti dūmų detektorius;
- Garažuose - užvedant automobilį išsiskiria degimo produktai;
- Netoli šildymo arba kondicionavimo prietaisų;
- Aukščiausiam A formos lubų taške;
- Kambariuose, kuriuose temperatūra nukrenta žemiau 4,4°C arba pakyla virš 37,8°C.

Dūmų detektorius neveiks be baterijų. Nauja baterija turi būti įdėta kai suskamba baterijos įspėjamasis signalas, kitu atveju prietaisas neveiks. Patikrinkite jį kiekvieną savaitę, nes priešingu atveju jį įrenginys tinkamai neveiks.

EVAKUACINIŲ KELIŲ PLANO ĮRENGIMAS

Pagrindiniai reikalavimai evakuacinių kelių planui:

- Sudarykite kiekvieno aukšto planą nurodant visus duris ir langus, nurodykite bent du evakuacinius kelius iš kiekvieno kambario. Evakuojantis per antrojo aukšto langus reikia virvės arba kopėčių;
- Aptarkite evakuacinį planą su visais gyventojais ir aptarkite pagrindinius veiksmus kilus gaisrui;
- Nurodykite vietą lauke, kurioje kilus gaisrui visi susirinksite;
- Vaikų kambarius pažymėkite raudona žyme viršutiniame kairiajame lango kampe. Tai gali padėti ugniagesiams;

• Atlikite priešgaisrinio pasirengimo treniruotes bent kas šešis mėnesius. Tai padės išmokyti evakuotis. Gaisro metu gali nutikti taip, kad jūs negalėsite padėti vaikams, tad jie turi žinoti, ką privalo daryti.

Ką daryti, jeigu suskambėjo pavojaus signalas:

- Palikite patalpas kaip numatyta evakuaciniame plane. Nešvaistikite laiko stengdamiesi apsirengti arba surasti vertingus daiktus;
- Išeidami iš namo neatidarykite durų, kol neapčiuopsite jų paviršiaus. Jeigu jos karštos arba dūmai veržiasi per jų apačią, neatidarykite jų! Naudokitės kitu evakuaciniu keliu. Jeigu durų paviršius šaltas, atsargiai atidarykite ir būkite pasirengę jas užtrenkti, jeigu pamatysite dūmus arba pajusite karštį.

Baterijų keitimas:

Kai kuriais atvejais dūmų detektorius gali neefektyviai saugoti jus nuo gaisro, pvz.:

- Jeigu rūkoma lovoje;
- Jeigu palikti mažamečiai vaikai namuose be priežiūros;
- Jeigu degūs skysčiai (benzinas) naudojama valyti paviršius;
- Dūmų detektoriai neapsaugo nuo gaisro. Tinkamai įrengti ir prižiūrimi gali padėti anksčiau pastebėti gaisrą ir jus turėsite daugiau laiko evakuotis ir iškviešti ugniagesius.

Įrengimas: Pirmiausia, laikydami atramines sąvaržas prie sienos ar lubų pažymėkite pieštuku dvi gręžimo skylės. Išgręžkite skylės ir pritvirtinkite sąvaržas prie sienos naudodami pateiktus varžtus.

Įsitikinkite, kad kaištai tvirtai laikosi išgręžtose skylėse. Jeigu nepavyko, dūmų detektorių tvirtinkite kitoje vietoje arba naudokite didesnes sąvaržas. Jas galite rasti bet kurioje statybinių prekių parduotuvėje arba specializuotose prekybos taškuose.

Įdėkite bateriją ir pritvirtinkite dūmų detektorių priverždami du likusius varžtus. Jeigu baterija nebus įdėta, jūs negalėsite priveržti varžtų. Jeigu negalite pritvirtinti dūmų detektoriaus varžtais patikrinkite ar baterija tinkamai įdėta.

ATLIEKŲ SUNAIKINIMAS



Atsikratykite atliekomis aplinkai nekenksmingu būdu!

Elektrinius prietaisus draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Vadovaujantis Europos direktyva 2002/96/EG dėl elektros ir elektroninių prietaisų atliekų, sunaudotus elektroninius prietaisus privaloma surinkti atskirai ir perdirbti aplinkai nekenksmingu būdu. Apie kitus prietaisų sunaikinimo būdus galite sužinoti iš savo seniūnijos arba miesto savivaldybės.

Aplinkos suteršimo pavojus neteisingai atsikratant sunaudotomis baterijomis!

Baterijos nepriklauso buitinėms atliekoms. Jos gali būti nuodingų sunkiųjų metalų, todėl jas būtina laikyti, kaip pavojingas atliekas. Dėl šios priežasties baterijas būtina atiduoti į specialią surinkimo vietą.

GARANTIJA

Šio prietaiso garantija galioja 3 metus nuo jo įsigijimo dienos. Būtinai išsaugokite kvitą (čekį), kaip pirkimo įrodymą. Garantija negalioja, jeigu prietaisas (ar jo dalys) nusidėvėjo arba buvo pažeistas (pažeistos) dėl netinkamo naudojimo. Garantija nustos galioti įsiterpus tretiesiems asmenims. Ši garantija neturi jokios įtakos jūsų įstatymo nustatytoms teisėms. Norėdami pateikti pretenziją galiojant garantijai skambinkite mūsų specialiąja telefono linija. Prietaisas gali būti sugrąžintas (nemokamai) tik išpildant aukščiau išvardytas sąlygas. Pataisius arba pakeitus prietaiso dalis garantijos galiojimo laikas nebus pratęstas.

GAMINTOJAS

H. Brennenstuhl GmbH & Co. KG Vokietija

OFICIALUS Brennenstuhl ATSTOVAS LIETUVOJE

UAB „Instabalt LIT“

Savanorių pr. 187, Vilnius

Tel. 8 5 232 22 95

Fax. 8 5 232 22 47

El. p. info@instabalt.lt

Pardavimo data

m.

mėn.

d

Pardavėjo parašas, antspaudas